

## 3-FASET KONTROLRELÆ

### Fasestyring MWS & MWS2

84873021

MWS2 faserelæ 3x208-440V AC 2CO

- Trigger alarm ved forkert fasefølge/fasebrud
- Multiindgangsspænding fra 3x208-480 V AC
- 17,5 mm bredde til DIN-skinne
- LED-indikering
- Måler ikke returspænding



#### PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrolrelæ til 3-faset net, der overvåger fasefølgen for faserne L1, L2 og L3, og kontrollerer, om en eller flere faser mangler. Så længe fasefølgen og spændingerne er korrekte (>183 V AC), er udgangsrelæet/-relæerne lukkede, og den gule lysdiode (lysdiodengivelse) lyser. Såfremt der opstår en fejl på fasefølge eller fasebrud, falder relæet ud, og lysdioden slukkes. Måler ikke returspænding.

#### SPECIFIKATIONER

<b>Brydeevne</b>	5A AC/DC
<b>Forsyningsspænding</b>	3 x 208-440V AC
<b>Funktion</b>	Alarm ved forkert fase sekvens
<b>Godkendelser</b>	CSA, GL, RoHS, UL
<b>IP klasse kappe</b>	IP30
<b>IP klasse tilslutning</b>	IP20
<b>Montering</b>	35 mm DIN-skinne
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Tidsforsinkelse opstart</b>	0,5 s
<b>Tidsforsinkelse ved overskridelse af grænseværdien</b>	0,1 s

Udgang

2 x relæ

Vægt

80 g

